

## MINS CO., LTD.

No.67, Gaoshuang Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan (ROC)

Tel : 886-3-4021676

Fax : 886-3-4024086

<http://www.yaba.com.tw>

E-mail : yabamaster@yaba.com.tw

# VGA 轉 HDMI 轉換器



將 PC 或筆記型電腦的 VGA 信號和左右聲道信號轉換成爲高解析的 HDMI 信號輸出。支援市場所有主流的 VGA 解析度，杜絕不支援的問題。輸出 HDMI 爲標準 720P 或 1080P 主流解析度，支援全部電視機。更採用最新的電源管理 IC 和工業級電路設計。

一、產品介紹 將 PC 的 VGA 信號和 AUDIO 信號轉換成爲高解析格式的 HDMI 信號輸出。可以使顯示卡的 VGA 輸出通過本轉換器轉換後連接 1080P 的大螢幕電視機。本轉換器在處理 VGA 信號時，具有 Scaler 功能，解析度最高能支援到 1920x1080@60Hz。

二、性能特點

1、1 路 VGA 輸入+1 路身歷聲音輸入=1 路 HDMI 輸出；

2、支援輸入 PC 解析度如下：640\*480@60Hz、800\*600@60Hz、1024\*768@60Hz、1152\*864@60Hz、1280\*720@60Hz、1280\*768@60Hz、1280\*800@60Hz、1280\*960@60Hz、1360\*768@60Hz、1366\*768@60Hz、1440\*900@60Hz、1400\*1050@60Hz、1680\*1050@60Hz、1920\*1080@60Hz

3、支援輸出 HDMI：720P/60Hz、1080P/60Hz；符合 HDMI 標準。

註：

1. 由於不同廠家的顯示卡輸出的部分 VGA 信號並不是標準的信號，可能出現有不顯示、圖像移位元等現象，請根據產品所支援的信號格式重新設置顯示卡解析度。
2. 對於不同廠家的高解析電視機，因對輸入的信號截邊大小不一致，可能會出現黑邊或圖像出界的現象。
3. 建議輸入解析度爲 1024\*768@60Hz。

